

- Tijdens opstarten (voor logo), ingedrukt houden

Functie	Code	Machines
Volledige software update	#	Bootloader v1.3 of hoger
Volledige software update	#7	Alle

- Tijdens normaal bedrijf (na logo)

Functie	Code	Machines
Mixers spoelen	*00*	Alle
Machine spoelen + afvalbakteller resetten	*01*	Alle
Machine schoonmaken met tablet	*02*	FB, ES en CE
Spoelen zetgroep	*03*	FB, ES en CE
Zetgroep positioneren	*04*	FB, ES en CE
Betaalsysteem in- / uitschakelen	*05*	Alle
Afvalbakteller resetten	*06*	FB, ES en CE
Dagtellers bekijken	*07*	Alle
Liquid pomp vullen	*08*	LI en LES
Reset ingrediënt teller	*09*	LI en LES
Verander kleur uitgifteverlichting	*10*	Alle
Verander kleur verlichte knoppen	*11*	Bij verlichte toetsen
Interne log in- / uitschakelen	*19*	Rode PCB en v1.00 of hoger
Reinig / leegdraaien molen	*20*	ES
Wis dagtellerstanden	*21*	Alle (als ingeschakeld)
Verwarmen overslaan	*22*	FB en IN
Taal naar Engels (tot reset)	*23*	Alle
Toon machine-informatie	*27*	Alle
Toon aangesloten MDB apparaten	*29*	Alle
Boiler vullen	*30*	ES en CE
Boiler legen	*31*	ES en CE
Toon actuele temperatuur	*51*	Alle
Toon actuele waterflow	*52*	ES en CE
Toon actuele waterreservoir niveau	*53*	CE en CI (watertank)
Totaal tellers bekijken	*57*	Alle
Configuratie en mainboard firmware updaten	*72*	Alle, tot v2.00
Recepten kopiëren naar USB	*73*	Alle
Recepten kopiëren van USB	*74*	Alle
Instellingen kopiëren naar USB	*75*	Alle
Instellingen kopiëren van USB	*76*	Alle
Tellerstanden kopiëren naar USB	*77*	Alle
Diagnostische data kopiëren naar USB	*78*	Alle
Interne log kopiëren naar USB	*79*	Rode PCB, tot v1.01
Mainboard firmware updaten	*80*	Alle, tot v2.00
Functie	Code	Machines
Open service menu	#4231#	Standaard; tenzij gewijzigd
Open operator menu	#4321#	Alle
Alle systeem tellers resetten	#8100#	Alle
Functioneel testscherm	#8121#	Alle, v2.00 of hoger
Maak schermafbeelding	#8129#	Smart-Touch
Configuratie en mainboard firmware updaten	#8172#	V2.00 of hoger
Dealerinstellingen maken	#8173#	Rode PCB
Dealerinstellingen terugzetten	#8174#	Rode PCB
Fabrieksinstellingen terugzetten	#8176#	Rode PCB
Standaard SPI disk formateren	#8181#	Alle
Back-up SPI disk formateren	#8184#	Rode PCB
EEPROM formateren	#8185#	Rode PCB, revisie 2